

# Fotografering för dokumentation av patientskador med mera, gällande rutin

## Berörda enheter

IVAK Kalix Sjukhus

## Syfte

På ett patientsäkert sätt dokumentera skador med mera.

## Instruktion för användning

1. Börja med att fylla i ID blankett avsedd för fotodokumentation.  
**Skriv tydligt.**
2. Fotografera den ifyllda blanketten **före** och **efter** du fotograferar patienten så man kan förknippa bilderna med rätt person.
3. Sätt sedan den ifyllda blanketten i pärmen som är märkt **ID blanketter för fotografering** så man vet att det finns bilder som ska överföras till dator i kameran.  
Pärmen finns i en låda i medicinrummet på IVA
4. Tänk på att inte zooma in direkt till ”skadan” t.ex. sår/hematom utan ta först en bild där man kan se var det sitter t.ex. överarm/underben med mera.
5. Kameran **SKA** förvaras i en blå plastback i medicinrummet på IVA. Lådan är märkt och i den finns förutom kameran en instruktionsbok. **Den som använt kameran är ansvarig för att lägga tillbaka den samt om behov finns sätta batteriet på laddning**
6. Ansvariga för att lägga in korten i datorn är Slavica Grba, Mikaela Sandlund, Evelina Nilsson och Amanda Nyman meddela dem, skriv på tavlan om ni tagit kort så att detta blir gjort löpande. Bilderna flytas i mediaarkivet enligt rutin.

## DIGITALKAMERA

### Sony Cyber-shot DSC-W55

- Ändra **INTE** några inställningar, lägesomkopplaren skall vara inställd på **”gröna kameran”** = helautomatik
- Slå på kameran på **POWER-knappen**
- Ta bild antingen med hjälp av LCD-skärmen eller sökaren (titta i lilla fönstret) -> fokusera först genom att hålla avtryckaren halvvägs intryckt och tryck sedan ned den helt för att ta bilden
- **ZOOM** Använd zoomknappen vid behov, zooma in åt höger och zooma ut åt vänster
- **BLIXT** Om man behöver ändra blixtläge t.ex. få av den, tryck på kontrollknappen (pil upp med blix) flera gånger för önskat läge -> se indikator och text på LCD-skärmen. **OBS! återställ sedan till läge auto-blixt** (när kameran är inställd på helautomatik utlöses blixten automatiskt om belysningen är otillräcklig)
- **MAKRO** Vill man ta närbilder på riktigt nära håll (2-30 cm) kan man ändra till makroinställning på kontrollknappen (pil till höger med blomma) -> indikator och text syns på LCD-skärmen **OBS! återställ sedan till läge makro av**
- **BILDVISNING** man kan se på bilder man har tagit genom att trycka på uppspelningsknappen och sedan välja/byta bild med pilar till höger/vänster på kontrollknappen -> tryck sedan uppspelningsknappen igen för att återgå till inspelningsläge
- **RADERA** helst inga bilder för att minimera risken för att radera fel bilder...
- **BATTERILADDNING** Ladda batteri efter behov, återstående batteritid syns som indikator på LCD-skärmen -> öppna batteriluckan, dra i utmatningsknappen (den lilla blåa ”knappen”) för att få ut batteriet, sätt i den i batteriladdaren och anslut till eluttag så CHARGE-lampan lyser och släcks när laddningen är färdig **OBS! laddningstid för full laddning tar ca. 330 min om batteriet är helt urladdat CHARGE-lampan släcks efter 270 min (=praktisk laddning)**
- Mer utförlig bruksanvisning finns i en pärm på IVA