

Fotografering för dokumentation av patientskador med mera, gällande rutin

Berörda enheter

IVAK Kalix Sjukhus

Syfte

På ett patientsäkert sätt dokumentera skador med mera.

Instruktion för användning

1. Börja med att fylla i ID blankett avsedd för fotodokumentation.
Skriv tydligt.
2. Fotografera den ifyllda blanketten **före** och **efter** du fotograferar patienten så man kan förknippa bilderna med rätt person.
3. Sätt sedan den ifyllda blanketten i pärmen som är märkt **ID blanketter för fotografering** så man vet att det finns bilder som ska överföras till dator i kameran.
Pärmen finns i en låda i medicinrummet på IVA
4. Tänk på att inte zooma in direkt till ”skadan” t.ex. sår/hematom utan ta först en bild där man kan se var det sitter t.ex. överarm/underben med mera.
5. Kameran **SKA** förvaras i en blå plastback i medicinrummet på IVA. Lådan är märkt och i den finns förutom kameran en instruktionsbok. **Den som använt kameran är ansvarig för att lägga tillbaka den samt om behov finns sätta batteriet på laddning**
6. Ansvariga för att lägga in korten i datorn är Slavica Grba, Mikaela Sandlund, Evelina Nilsson och Amanda Nyman meddela dem, skriv på tavlan om ni tagit kort så att detta blir gjort löpande. Bilderna flytas i mediaarkivet enligt rutin.

DIGITALKAMERA

Sony Cyber-shot DSC-W55

- Ändra **INTE** några inställningar, lägesomkopplaren skall vara inställd på **”gröna kameran”** = helautomatik
- Slå på kameran på **POWER-knappen**
- Ta bild antingen med hjälp av LCD-skärmen eller sökaren (titta i lilla fönstret) -> fokusera först genom att hålla avtryckaren halvvägs intryckt och tryck sedan ned den helt för att ta bilden
- **ZOOM** Använd zoomknappen vid behov, zooma in åt höger och zooma ut åt vänster
- **BLIXT** Om man behöver ändra blixtläge t.ex. få av den, tryck på kontrollknappen (pil upp med blix) flera gånger för önskat läge -> se indikator och text på LCD-skärmen. **OBS! återställ sedan till läge auto-blix** (när kameran är inställd på helautomatik utlöses blixten automatiskt om belysningen är otillräcklig)
- **MAKRO** Vill man ta närbilder på riktigt nära håll (2-30 cm) kan man ändra till makroinställning på kontrollknappen (pil till höger med blomma) -> indikator och text syns på LCD-skärmen **OBS! återställ sedan till läge makro av**
- **BILDVISNING** man kan se på bilder man har tagit genom att trycka på uppspelningsknappen och sedan välja/byta bild med pilar till höger/vänster på kontrollknappen -> tryck sedan uppspelningsknappen igen för att återgå till inspelningsläge
- **RADERA** helst inga bilder för att minimera risken för att radera fel bilder...
- **BATTERILADDNING** Ladda batteri efter behov, återstående batteritid syns som indikator på LCD-skärmen -> öppna batteriluckan, dra i utmatningsknappen (den lilla blåa ”knappen”) för att få ut batteriet, sätt i den i batteriladdaren och anslut till eluttag så CHARGE-lampan lyser och släcks när laddningen är färdig **OBS! laddningstid för full laddning tar ca. 330 min om batteriet är helt urladdat CHARGE-lampan släcks efter 270 min (=praktisk laddning)**
- Mer utförlig bruksanvisning finns i en pärm på IVA