

# Ägarbyte på en producentplats i VIS

## Syfte

Korrekt tillvägagångssätt vid byte av ägare på en producentplats.

## Omfattning

Gäller organisatorisk producentplats (PPO), arbetsgrupp (PPA) och projektplats (PPP). För vårdens producentplats (PPV) är FO VIS och Teknikakuten ägare.

## Ansvarsfördelning

Producentplatsens ägare ansvarar för att lägga till och ta bort behörighet.

## Byte av ägare

### Ägare

Alla producentplatser ska ha minst två ägare men fler rekommenderas för att dela på behörighetsansvaret.

### Ägarbehörighet

En ägare av en producentplats har högre behörigheter än en medlem. I projektplatser är ägare lika med projektledare.

### Ägaren kan:

- Redigera behörighet (ägare, medlem och besökare)
- Skapa offentliga vyer
- Checka in eller ignorera utcheckning på dokument som någon annan har checkat ut och låst
- Avbryta arbetsflöden på alla dokument i producentplatsen
- Redigera inställningar
- Hantera projektuppföljning (endast i PPP)
- Skriva projektblogg (endast i PPP)

Exempelvis är det vanligt att en medlem behöver hjälp med att checka in ett dokument eller att avbryta ett arbetsflöde. Ett sådant problem kan lätt hantearas av ägaren.

### Ägarbyte

Ägaren ger ägarbehörighet till annan person genom att [hantera behörighet](#) och sedan ta bort sin egen ägarbehörighet. Detta bör göras i förväg om man vet att man inte längre ska vara ägare av producentplatsen. Om alla producentplatsens ägare har slutat inom Region Norrbotten måste Teknikakuten byta ägare, skriv ett [Medusaärende](#) via Ärendeportalen eller ring Teknikakuten på telefon: 0920-710 10.